


DEVIALET
INGÉNIERIE ACOUSTIQUE DE FRANCE

Guide d'utilisation

DOS 2.2.0 BETA12 + FIRMWARE 12.2.6

CETTE VERSION DE LOGICIEL EST EN BETA ET PEUT CONTENIR DES BUGS.



FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES SUPPORTÉES DANS CETTE RELEASE

Supporté intégralement	Supporté en version beta	Non supporté dans cette release
Toutes les entrées physiques	AIR®	Bluetooth
Configurateur	UPnP Renderer	
	Airplay®	
	Spotify Connect	

Notes de version DOS-2.2.0-beta12_12.2.6

Résolu :

- Fréquence d'échantillonnage 176.4kHz non supportée sur les appareils Companion (AIR, Airplay, Spotify, UPnP)
- Sources affichées plusieurs fois dans l'application Devialet Remote au chargement de configurations dynamiques.
- Airplay ne fonctionne pas lorsque 2 Expert Pro sont sur le même réseau.
- Les paramètres RAM sont maintenant conservés à chaque redémarrage (affectait uniquement les appareils Companion)
- Au premier démarrage, taux d'échantillonnage incorrect sur les entrées analogiques (affectait uniquement les appareils Companion)

Partiellement résolu :

- Devialet AIR crash lorsque la fréquence d'échantillonnage est modifiée

Résolu prochainement :















- Message Roon "Transport: Device in use" lorsque 2 Expert Pro sont connectés sur le même réseau
- Nom par défaut sur le réseau n'est pas toujours le même (Airplay / UPnP)
- Entrées analogiques ne fonctionnent pas sur les appareils Companion
- Mode adresse IP fixe
- Informations réseau n'apparaissent pas sur l'écran de l'appareil.
- Entrées de streaming n'apparaissent pas dans l'application Devialet Remote lorsqu'aucun flux n'est streamé

Mise-à-jour de votre appareil

**ATTENTION: CETTE MISE-À-JOUR DEVRAIT PRENDRE ENVIRON 5 MINUTES À S'INSTALLER.
VEUILLEZ NE PAS COUPER L'ALIMENTATION DE VOTRE EXPERT PRO DURANT LE PROCESSUS DE MISE-À-JOUR.**

Pour lancer le processus de mise-à-jour de votre appareil, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Une fois le fichier *DOS-2.2.0-beta12_12.2.6.zip* téléchargé, munissez-vous de la carte SD, insérez-la dans votre ordinateur et formatez-la.
2. Décompressez le fichier .zip de manière à ce que tous les fichiers soient placés à la racine de la carte SD. Vous devez maintenant voir 14 fichiers sur votre carte SD, tous situés à la racine et non dans un autre dossier.


DOS-2.2.0-beta12_12.2.6			
View		Search	
Arrange By		Action	
Edit Tags			
Name	^	Date Modified	Size
 adh_04000000.hex		Oct 27, 2017 at 12:15 PM	31 KB
 bl_msg.txt		Oct 27, 2017 at 12:15 PM	Zero bytes
 dos_de00eebd.can		Jan 25, 2018 at 1:06 PM	59.9 MB
 dspm08030000.hex		Oct 27, 2017 at 12:15 PM	122 KB
 dspo01000000.hex		Oct 18, 2017 at 11:30 AM	41 KB
 fpga06080000.hex		Jan 11, 2018 at 1:09 PM	392 KB
 fw.txt		Jan 25, 2018 at 1:06 PM	426 bytes
 i2s_03090000.hex		Oct 27, 2017 at 12:15 PM	57 KB
 ihm_12020006.hex		Jan 23, 2018 at 3:58 PM	723 KB
 osca00170000.hex		Jan 18, 2018 at 3:01 PM	129 KB
 psu_06040000.hex		Oct 27, 2017 at 12:15 PM	48 KB
 README-EN.pdf		Jan 10, 2018 at 12:20 PM	3 MB
 README-FR.pdf		Jan 10, 2018 at 12:21 PM	3.1 MB
 usb_01000000.hex		Oct 12, 2017 at 6:21 PM	115 KB

3. Retirez la carte SD de votre ordinateur et insérez-la dans le lecteur de votre Expert Pro, situé à l'arrière de l'appareil.
4. Si votre Expert Pro est déjà en mode veille, pressez le bouton situé sur la façade de l'appareil pendant 5 secondes afin de procéder à un reset. Sinon, débranchez l'alimentation, patientez 5 secondes et branchez-la à nouveau.
5. Le processus de mise-à-jour doit maintenant se lancer automatiquement. Une fois terminé, les messages « Upgrade 12.2.6 successful » puis « please press the front button » doivent apparaître sur l'écran de votre appareil. À ce moment, appuyez sur le bouton situé en façade. Si ce message n'apparaît pas, veuillez vous assurer d'avoir suivi minutieusement chaque étape de ce guide ou contactez notre support client via la rubrique « Contact » du site Devialet. Pour vérifier que votre appareil a bien été mis-à-jour, faites un appui long sur le bouton de droite de votre Remote et vérifiez la version de firmware ainsi que celle de Devialet OS sur l'écran de votre Expert Pro.
6. Votre Expert Pro est maintenant à jour.

UTILISATION D'UN NAS VIA UPNP :

Afin de contrôler votre NAS depuis une application tierce, veuillez suivre la procédure suivante :

1. Configurez votre NAS sur votre réseau local en suivant les instructions de la notice fournie.
2. Téléchargez votre lecteur compatible UPnP préféré.
À noter : Les fabricants de NAS (QNAP, Synology...) proposent la plupart du temps des applications dédiées (PC/Mac/smartphone). Si ça n'était toutefois pas le cas, il existe de nombreux lecteurs universels compatibles UPnP, qui vous permettront de bénéficier de cette fonctionnalité.
3. Lancez le lecteur de votre choix.
4. Sélectionnez votre configuration Devialet Expert Pro comme « output ».
5. Naviguez dans le contenu de votre NAS depuis l'application, et jouez-y vos titres préférés.




COMMENT SE CONNECTER À EXPERT PRO VIA SPOTIFY CONNECT ?

La technologie Spotify Connect vous permet d'écouter votre musique sur votre système Expert Pro connecté à un réseau internet en vous servant de l'application Spotify comme d'une télécommande (sélection des pistes, play/pause, gestion du volume etc.).

Pour plus d'information, visitez le site <https://www.spotify.com/connect/>.

Un abonnement à Spotify Premium est requise pour le contrôle direct de votre Expert Pro via une application Spotify.

1. Assurez vous que votre ordinateur, tablette ou smartphone et votre Expert Pro sont connectés au même réseau.
2. Sélectionnez manuellement la source "Spotify" sur votre Expert Pro ou passez simplement à l'étape suivante. La fonctionnalité autoswitch de votre appareil sélectionnera automatiquement la source « Spotify » lorsque vous établirez la connexion avec Spotify Connect.
3. Ouvrez l'application Spotify sur votre téléphone, tablette ou ordinateur, puis écoutez le titre de votre choix.
4. Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, accédez à la liste de lecture en cliquant sur le titre du morceau en bas de l'écran (cf. image A). Si vous utilisez un ordinateur, passez directement à l'étape 5.
5. Sur smartphone ou tablette, cliquez sur le bouton « Appareils disponibles » situé en bas de l'écran (cf. image B). Sur ordinateur, cliquez sur l'icône montrant une enceinte située à gauche de la barre de volume.



6. Une liste s'ouvre alors dans laquelle un appareil nommé « My Devialet », ou le nom que vous avez choisi dans la configuration wifi de votre Expert Pro, apparaît. Sélectionnez-le pour vous y connecter (cf. image C). S'il n'y figure pas, veuillez vérifier qu'il est bien connecté au même réseau que votre ordinateur, tablette ou smartphone.
7. Votre musique joue maintenant sur votre Expert Pro.


IMAGE A



IMAGE B



IMAGE C



NB : DANS CETTE RELEASE, LE PLAFOND DE SÉCURITÉ DU VOLUME EST PLACÉ À -12dB. POUR CONTRÔLER LE VOLUME AVEC PLUS DE FINESSE ET ALLER AU DELÀ DE -12dB, VEUILLEZ UTILISER LA REMOTE DE VOTRE EXPERT PRO.

COMMENT SE CONNECTER À EXPERT PRO VIA AIRPLAY® ?

La technologie AirPlay® développée par Apple vous permet de diffuser sans fil des contenus audio et vidéo depuis un appareil iOS (iPhone, iPod touch, iPad), MacOS, un PC équipé d'iTunes ou toute autre application compatible, sur votre système Expert Pro connecté au même réseau.


NOTES

1. Le protocole AirPlay induit une latence initiale standard de 2 secondes entre l'envoi d'une commande et la prise en compte de cette dernière par votre Expert Pro. Le son et l'image sont synchronisés.
2. Dans cette version beta, le plafond de sécurité du volume est placé à -12dB. Pour contrôler le volume avec plus de finesse et aller au delà de -12dB, utilisez la Remote de votre Expert Pro.

UTILISATION DEPUIS UN APPAREIL IOS 10 :

1. Assurez vous que votre ordinateur, tablette ou smartphone et votre Expert Pro sont connectés au même réseau.
2. Lancez la musique que vous souhaitez écouter depuis n'importe quelle application de votre appareil Apple.
3. Ouvrez le centre de contrôle en balayant vers le haut (cf. image A) puis balayez la fenêtre vers la gauche pour faire apparaître la liste de lecture (cf. image B).
4. Sélectionnez votre Expert Pro qui apparaît sous le nom « My Devialet », ou le nom que vous avez choisi dans la configuration wifi de votre Expert Pro, dans la liste des appareils compatibles AirPlay® (cf. image C). Depuis un iPhone® ou iPod Touch®, accédez à la liste en tapant sur « à l'écoute sur iPhone ».


iOS 10
iPad



UTILISATION DEPUIS UN APPAREIL IOS 11 :

1. Assurez vous que votre ordinateur, tablette ou smartphone et votre Expert Pro sont connectés au même réseau.
2. Lancez la musique que vous souhaitez écouter depuis n'importe quelle application de votre appareil Apple.
3. Ouvrez le centre de contrôle en balayant votre écran de bas en haut puis tapez le bord supérieur droit du bloc de contrôle de votre musique. (cf. image A).
4. Sélectionnez l'appareil nommé « My Devialet », ou le nom que vous avez choisi dans la configuration wifi de votre Expert Pro, dans la liste nouvellement ouverte (cf. image B).
5. Votre musique doit maintenant jouer sur votre Expert Pro (cf. image C).

ios 11
iPhone



UTILISATION DEPUIS ITUNES SUR PC OU MAC :

1. Ouvrez simplement l'application et jouez le titre de votre choix.
2. Cliquez sur l'icône située à droite du slider de volume et sélectionnez « My Devialet », ou le nom que vous avez choisi dans la configuration wifi de votre Expert Pro, .

